

BALIZA DE EMERGENCIA

Ref. FA520009



Homologada

V16



Gran visibilidad superior a **2 Km**

Gran autonomía superior a **5h.**

Batería recargable **USB** con cable 1 m.

Base sujeción **magnética**

Acorde a la normativa CE aplicable de acuerdo al reglamento general de vehículos señal V-16 según instrucción 18/V-132, Orden PCI/810/2018 de la DGT.

Flashcom

PRESENTACIÓN 1 UD.

Ref. FA520009



EXPOSITOR (12 UDS.)


Ref. FA520009-EXP



BALIZA DE EMERGENCIA V16

La señal luminosa **Flashcom** V16 es una **mini baliza luminosa recargable** para usarla en **situaciones de emergencia**, en especial para su uso cuando el vehículo se encuentra en una situación de avería, parada o accidente en la carretera. Se puede colocar en el techo para **augmentar la visibilidad del vehículo** y disminuir el riesgo para el conductor y resto de ocupantes del vehículo.

Flashcom es un **sistema de iluminación de emergencia adaptado a las indicaciones de la DGT** como complemento a los triángulos de avería V16 homologada por IDIADA con número de certificado PC19070380.



Ref. FA520009

Homologación	V16, según instrucción 18/V-132, Orden PCI/810/2018 de la DGT
	IDIADA, certificado de homologación CN19060584
Grado de Protección IP	IP65
Color	Ámbar
Material	Carcasa de alta resistencia anti-impacto.
Potencia máxima	8W, gran visibilidad superior a 2 km de distancia.
Tecnología	LED
Números de LED	8 LED x 1W
Luminosidad	Entre 40 y 80 candelas en grado 0 durante un mínimo de 30 minutos.
Frecuencia de destello	Entre 0,8 y 2 Hz.
Irradiación	± 8 grados sobre la horizontal y 360 grados de campo de visibilidad.
Montaje	Sujeción magnética.
Batería	Batería de litio recargable, de alta capacidad y durabilidad en el tiempo.* Gran autonomía superior a 5 horas**.
Cargador	Con cable micro USB 1 metro, carga rápida inferior a 2 horas.
Funcionamiento	Wireless
Temperatura de trabajo	-30°C hasta +50°C

*Para el correcto mantenimiento de la capacidad y durabilidad de la batería, se recomienda la recarga después de cada uso, así como recargarlo cada 3 meses si no se la da uso durante un largo período de tiempo.

**Dependiendo de la secuencia seleccionada.